



BRAT1

Boitier de report d'alarme technique

NOT - 0032 V01

Nom du fabricant : NEUTRONIC Poids(avec emballage) : 50g
Adresse: ZAC de la Tuilerie Fonctionnement : de -10°C à +55°C
34 Rue de Valengelier, 77500 CHELLES Protections : IP40 - IK07
HR fonctionnement : <95 %
Le BRAT1 permet le renvoi à distance de l'information issue d'une alarme technique par un voyant rouge et le fonctionnement d'un buzzer.
L'acquiescement se fait par le bouton poussoir.
Alimentation : 5-30Vcc
Consommation: 7,5-85mA
Stockage : de -20°C à +70°C
Nature du câble pour 1Km: 1paire 6/10e
Nature du câble pour 2Km: 1paire 8/10e
Dimension (mm) : 70x45x30 ABS blanc

Principe de raccordement :

Possibilité de relier 10 BRAT1/Sortie.

